



Επιπλέον δυνατότητες εντολών ενεργοποιήθηκαν στον ψηφιακό επαναλήπτη SV1U που βρίσκεται εγκατεστημένος στο όρος Υμηττός και στον επαναλήπτη SZ2RLF με σημείο εκπομπής το όρος Πισοδέρι της Φλώρινας.

Στους εν λόγω επαναλήπτες, μπορούν να δοθούν οι εξής εντολές στο πεδίο ρυθμίσεων του πομποδέκτη από τους χρήστες :

### **ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΥ ΚΛΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ ΜΕ ΜΗΝΥΜΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ΤΟΥ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ.**

UR:SV1U AX (ΤΟ ΑΧ ΣΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΓΔΟΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ)  
RP1:SV1U B (ΤΟ Β ΣΤΗΝ ΟΓΔΟΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ)  
RP2:SV1U G (ΤΟ Γ ΣΤΗΝ ΟΓΔΟΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ)  
ΜΥ: ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΣΑΣ

### **ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ ΜΕ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ΤΟΥ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ.**

UR:SV1U IX (ΤΟ ΙΧ ΣΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΓΔΟΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ)  
RP1:SV1U B (ΤΟ Β ΣΤΗΝ ΟΓΔΟΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ)  
RP2:SV1U G (ΤΟ Γ ΣΤΗΝ ΟΓΔΟΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ)  
ΜΥ: ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΣΑΣ

### **ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ ΜΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ REFLECTOR ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ (ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΡΗΣΙΜΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΡΑΔΙΝΕΣ ΩΡΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΑΜΕ ΠΑΡΕΑ ΓΙΑ QSO ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ TRAFFIC ΣΤΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ).**

UR:SV1U LX (ΤΟ LX ΣΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΓΔΟΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ)  
RP1:SV1U B (ΤΟ Β ΣΤΗΝ ΟΓΔΟΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ)  
RP2:SV1U G (ΤΟ Γ ΣΤΗΝ ΟΓΔΟΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ)  
ΜΥ: ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΣΑΣ

### **ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ Η ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΕΝΤΟΛΗ. ΣΤΕΛΝΟΝΤΑΙ ΔΙΑΔΟΧΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΤΩΝ MODULES ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ (ΣΤΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ ΟΙ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΕΣ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΟ MODULE ΤΩΝ UHF ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ).**

UR:SV1U OX (ΤΟ ΟΧ ΣΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΓΔΟΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ)  
RP1:SV1U B (ΤΟ Β ΣΤΗΝ ΟΓΔΟΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ)  
RP2:SV1U G (ΤΟ Γ ΣΤΗΝ ΟΓΔΟΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ)  
ΜΥ: ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΣΑΣ



**ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ ΣΕ 10 REFLECTORS ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ.**

UR:SV1U RX (ΤΟ RX ΣΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΓΔΟΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ)  
RP1:SV1U B (ΤΟ Β ΣΤΗΝ ΟΓΔΟΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ)  
RP2:SV1U G (ΤΟ G ΣΤΗΝ ΟΓΔΟΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ)  
ΜΥ: ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΣΑΣ

**ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ GATEWAY ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΗΣ CPU ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΠΟΥ ΤΡΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ.**

UR:SV1U UX (ΤΟ UX ΣΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΓΔΟΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ)  
RP1:SV1U B (ΤΟ Β ΣΤΗΝ ΟΓΔΟΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ)  
RP2:SV1U G (ΤΟ G ΣΤΗΝ ΟΓΔΟΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ)  
ΜΥ: ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΣΑΣ

Με εκτίμηση

SV1EDZ